

Un	[V]	400
		LLLN / TT
Ik LLL	[kA]	10.0
Ik LN	[kA]	6.0
Ik LPE	[kA]	6.0
P	[kW]	9.2
Q	[kvar]	6.0

Utenza	Descrizione			Generale Biblioteca								Luci		Prese				vmc		Haier 1U60IS2ERB(S)	
	Tensione	[V]	dV	%								231	2.38	231	2.29			231	0.41	231	2.31
	Potenza attiva	[kW]	Fattore util.	%								0.70		3.00	100			0.28	100	5.13	100
	In	[A]	Cosphi									9.0		14.4	0.90			1.3	0.90	24.7	0.90
Comandi / Protezioni	Produttore				ABB							ABB		ABB				ABB		ABB	
	Interruttore / Sezionatore /Fusibile				S204M-C25							S201-C10 NA DDA202 AC-25/0,03		S201-C16 NA DDA202 AC-25/0,03				S201-C10 NA DDA202 AC-25/0,03		S201-C25 NA DDA202 AC-25/0,03	
	Poli		In	[A]	4P	25						1P+N	10	1P+N	16			1P+N	10	1P+N	25
	Ith	[A]	Idn	[A]	25.0							10.0	0.030	16.0	0.030			10.0	0.030	25.0	0.030
	Im	[A]	Icu/Icn	[kA]	250.0	10.0						100.0	6.0	160.0	6.0			100.0	6.0	250.0	6.0
	Fusibile		Taglia	[A]																	
	Contattore		In	[A]																	
	Contattore		In	[A]																	
	Relè termico		Settaggio	[A]																	
Linea di potenza	Tipo di cavo											Cu-PVC		Cu-PVC				Cu-PVC		Cu-PVC	
	Formazione											2x(1x1.5)+1G1.5		2x(1x2.5)+1G2.5				2x(1x1.5)+1G1.5		2x(1x6)+1G6	
	Lunghezza	[m]	Iz	[A]								60	18.0	25	24.0			30	18.0	35	41.0
	IB L1	[A]	Num. di Posa		24.7								24		34A				34A	24.7	34A
	IB L2	[A]	dV	%	14.4								1.35	14.4	2.30				0.41		2.31
	IB L3	[A]	Ib min	[kA]	10.1							9.0	0.02		0.02			1.3	0.02		0.02
	IB N	[A]	Ib max	[kA]	18.6							9.0	0.41	14.4	6.00			1.3	6.00	24.7	6.00

(*)L'interruttore è coordinato (Selettività) con altri interruttori
(**)L'interruttore è coordinato (Back-Up) con altri interruttori

Rev. n°1			Data:		Descrizione	Cliente:			N° DISEGNO:	
Rev. n°2			Disegn.:			Progetto:	Quadro el. biblioteca Casteluccio d.S.			
Rev. n°3			Progettista:			File disegno:		Pagina: 1	Pagina succ.: 2	Pagine Tot.: 2
REVISIONI	Data:	Firme	Visto:			Matricola:				